

## Autres fonctions

### Renvoi d'appel

Immédiat , composez : **#1** et N° du destinataire

Sur occupation, composez : **#2** et N° du destinataire

Sur non réponse, composez : **#3** et N° du destinataire

Sur occupation et non réponse, composez : **#4** et N° du destinataire

Annulation du renvoi, composez : **\*1**



### Intercepter un appel

Un poste de mon groupe d'interception , composez : **#6**

Un poste quelconque , composez : **#5** + le N° du poste qui sonne



### Transparence fréquence vocale FV

Composez le N° du serveur vocal, puis à la réponse de celui-ci cherchez à l'aide du navigateur « **Fréquence vocale** » et validez Suivez le guide parlant..

Astuce : à la place de la touche « **Fréquence vocale** », vous pouvez composer directement le **\*\***



## Personnalisation du poste

A l'aide du navigateur



sélectionner **Réglages** puis



Choisir **Mon Poste** puis



A l'aide du navigateur



sélectionnez l'un des choix suivants:

**Prog Répertoire** (12 N° programmés sur les 12 touches du clavier)

**Programmer Touches** pour personnalisation des touches libres

**Langue choix**

**Sonnerie** (16 choix )

**Mot de passe** pour modification (0000 par défaut)

**Contraste** pour le réglage de l'afficheur

Puis



pour la sélection



# AuverTel 2.0

## POSTE IP TOUCH 4018



## Guide d'utilisation

# Découvrir mon poste

**Touche RETOUR/SORTIE**  
Revenir au menu précédent: appui court  
Revenir à la page d'accueil : appui long



**Navigateur**  
2 directions avec OK  
pour valider vos choix

**Afficheur**  
Affichage 20 caractères



**Répertoire**  
12 numéros 1 à #




**i = Pour avoir des informations**

**Ligne 1** pour poste monoligne  
**Ligne 2** si poste multiligne ou  
**touche libre** pour personnalisation  
si type monoligne

**Touches 3 à 6** dispo pour  
personnalisation

**Touches de confort**

**Touche de libération**  
Pour terminer une conversation



**Touche Message**  
Pour accéder  
aux services de  
messagerie

**Touche Bis**  
Appui court : appel du dernier N°  
Appui long : Liste des appels émis

**Main libre (uniquement sur 4018)**

Appui court  
Voyant Fixe



**Plus Fort**

**Coupure Micro**

**Moins Fort**

Haut-parleur  
Appui long  
Voyant Clignote



## Appeler


Décrochez et composez le numéro

En mains libres composez directement le numéro sans décrocher

 Voyant fixe activé

Rappeler automatiquement un correspondant interne déjà « en conversation » ou qui ne répond pas (message texte de demande de rappel envoyé),

Tapez : **5** ou



# Les fonctionnalités de mon poste

## Plan de numérotation

Appelez l'extérieur, composez le **0 + N° externe**

Appelez le standard, composez le **9**



## Mise en attente

Appuyer sur la touche de ligne associée à la communication en cours. Votre correspondant patientera en musique d'attente. La led clignote. Pour récupérer l'appel en attente, idem touche de ligne, la led est fixe, vous conversez.



## Appeler un second correspondant

Vous êtes en ligne, vous appelez votre 2ème correspondant, Le 1er est automatiquement placé en musique d'attente.

Qu'il réponde ou non, avec le navigateur, chercher « **Transfert** » et validez par « **OK** » ou raccrochez

**Il ne répond pas** et vous souhaitez récupérer votre 1er correspondant, tapez sur la touche **2** du clavier.

**Il répond**, mais vous voulez revenir avec le 1er pour demander des précisions. Avec le navigateur, chercher « **Va et Vient** » et validez par « **OK** »

Astuce : à la place de la touche « **Va et Vient** », vous pouvez composer directement le **1**.



## Conférence

Vous êtes avec votre 1er correspondant, vous appelez le 2ème. Le 1er est automatiquement placé en musique d'attente.

Le 2ème répond, appuyez sur le navigateur vers le bas pour faire apparaître la touche de fonction « **Conférence** », et validez par « **OK** »

Même touche pour désactiver.

Astuce : à la place de la touche « **Conférence** », vous pouvez composer directement le **3**.